


# 硬盘盒关闭休眠功能操作说明

一、升级目的：关闭 VL71X 主控的硬盘盒、易驱线的自动休眠功能。


二、安装升级工具：

①、解压文件：将此压缩文件解到电脑桌面“VL71X Tools for Turning off sleep Mode”文件夹中。

名称	修改日期	类型	大小
 VL71X Tools for Turning off Sleep Mode.rar	2018/6/4 星期一 ...	WinRAR 压缩文...	2,520 KB


( 图 1 )


②、“VL71X Tools for Turning off sleep Mode”文件夹中的资料如下：

名称	修改日期	类型	大小
 Software	2018/3/14 星期...	文件夹	
 Upgrade tools	2018/3/14 星期...	文件夹	
 Upgrade description.docx	2018/3/14 星期...	Microsoft Word ...	692 KB
 Upgrade description.pdf	2018/3/14 星期...	Adobe Acrobat ...	451 KB

( 图 2 )

③、安装升级工具前，请把杀毒软件先退出再安装。


④、打开“Upgrade tools”文件夹，双击“ VL715MPTool\_Setup\_V5.0.0.15\_20180508.exe”文件按提示安装升级工具，具体如下：




( 图 3 )



( 图 4 )




( 图 5 )



( 图 6 )


⑤、按软件提示安装成功后在电脑桌面会自动创建升级工具图标如下：




（ 图 7 ）

二、关闭自动休眠功能：


①、双击升级工具图标（图 7）出现以下提示，按以下操作方式进行软件升级：




（ 图 8 ）



( 图 9 )



( 图 10 ) 按此步骤操作表示已选中软件。软件路径需定位正确。



( 图 11 ) 表示回到升级工具初始界面，准备关闭自动休眠功能。

②、产品连接到电脑 USB 3.0 接口，若出现以下（图 12）界面表示电脑识别产品成功，按（图 12）操作升级：



（ 图 12 ）

③、出现以下（图 13）界面表示产品软件升级完成。从电脑中拔出我们产品(3.5 寸硬盘盒需要断开 DC 12V 供电)，安装硬盘重新使用时自动休眠功能已关闭。



（ 图 13 ）

### 三、注意事项：

- ①、若电脑识别产品不成功、请断开产品与电脑的连接、重新插拔我们产品可以排除故障。
- ②、此升级工具只能在 WIN7/WIN8/IWN10 系统上使用。
- ③、产品软件升级完成后，请把此工具从电脑卸载。